



# JÄGER R10

## ACCESORIOS



### BATERIA

Batería de Li-ion original 3600mAh



### CARGADOR

Cargador de escritorio y de pared.



### ADAPTADOR

Adaptador de salida 12.5 VDC



### ANTENA

Antena VHF 136-174 MHz y UHF 400-520MHz



### CLIP

Ajustable para el cinturón

## ESPECIFICACIONES DEL EQUIPO

### GENERALES

Rango de Frecuencia	136-174 MHz / 400-520 MHz
Estabilidad de Frecuencia	±2,5 ppm
Tensión de funcionamiento	CC 7,2 V
Canales	128
Antena	Alta ganancia
Impedancia de la Antena	50Ω
Modo de Operación	Simplex o Semi-duplex
Batería	Li-ion
Capacidad de Batería	3600mAh

### RECEPCIÓN

Sensibilidad de Radiofrecuencia	-122dBm (12dB SINAD)
Potencia de Audio	>0.5 w
Distorsión de Audio	< 10%
Bloqueo	≥85dB
Intermodiación	≥60dB      ≥55dB
Selectividad	≥65dB      ≥60dB
Rechazo Espuria	≥65dB

### TRANSMISIÓN

Potencia de Salida	≤10 W      ≥5W
Modo de Modulación	16kØFE3 / 11kØF3E
Desviación máxima	< 5KHz / < 2.5 KHz
Potencia de canal adyacente	≤-65dB / ≤-60dB
Radiación Espuria	<7μW
Características preénfasis	6dB
Actual	≤2.8A(10W) ≤1.8A(5W)
Desviación CTCSS/DCS	0.55 KHz ± 0.15 KHz    0.4KHz ±0.1KHz
Sensibilidad Intermedia	8-12mV
Distorsión Intermedia	<5%

