

JAGER DT - 2600

RADIO DE COMUNICACIÓN PORTÁTIL



ESPECIFICACIONES DEL EQUIPO

GENERALES

Rango de Frecuencia	400-480 MHz
Tensión Nominal	DC 8.4 V(Batería de Li-ion)
Canales	16
Configuración de Antena	Antena de Carga
Impedancia de Antena	50Ω
Método de trabajo	Misma Frecuencia Simplex o diferente Frecuencia Simplex
Batería	2250 mAh de Li-ion

TRANSMISIÓN

Potencia de transmisión	5W
Modulación	FM
Desviación de Frecuencia Máxima	≤ - 5kHz
Radiación de onda residual	< - 60dB
Método de modulación	16kØF3E, 11KØF3E
Corriente de Transmisión	< 1000mA

RECEPCIÓN

Sensibilidad	< 0.16μ V12dB SINAD)
Sensibilidad al silencio	< 0,2 μV
Intermodulación anti-interferencia	50dB
Potencia de Audio	≥300mW
Recepción actual	≤100mA
Guardia de Silenciamiento	20mA

JÄGER

JÄGER

